MITSUBISHI

【注意点】
1. 金具の取扱説明書だけではなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。
   テレビの取扱説明書、寸法図（外観図、三面図）などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ（ラグボルト、木ネジ）は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。
   ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。
   金具の取扱説明書をご覧いただき、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG＝取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルティングは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。
　　また、テレビよってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。
■＝取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。
□＝取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクター、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。
※＝取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルティング角度に影響があります。
★＝別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。
△＝テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。
●＝別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。
M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です（直径2cm程度）各4が必要です。M5,M6なども同様です。
〇SP＝リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください（長いネジが必要になる場合があります）。
〇L＝別途L字型電源コネクタをご用意ください。
F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。
「＋」＝別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図（外観図、三面図）などをご確認ください。
T＝ティルティングのみ使用可。

MITSUBISHI

TV					フルモーション									ティルティング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
LCD-65LB7ZH	65	400×400	M6	25.4	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-65LBW7H	65	400×400	M6	26.8	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-65LS1	65	400×200/400	M6	48.4	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	—	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	○	○	○	—	—	—
LCD-65LS3	65	400×200/400	M6	48.9	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-65PR1	65	400×200/400	M6	48.4	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	—	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	○	○	○	—	—	—
LCD-58LS1	58	400×200/400	M6	42.1	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	○	○	○	—	—	—
LCD-58LS3	58	400×200/400	M6	42.3	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-58PR1	58	400×200/400	M6	42.1	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	—	—	—	—	TiltNG	○	○	○	—	—	—
LCD-58XB1000-SL	58	400×400	M6-10	25	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-A58RA1000	58	非適合			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-A58RA2000	58	SANUS非適合			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-A58XS1000	58	400×400	M6-	27.6	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
LCD-50CV6H	50	200×200	M6	15	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
LCD-50ML7H	50	200×200	M6	14.9	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
LCD-50XB1000-SL	50	200×200	M6-12	18.6	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
LCD-A50RA1000	50	200×100	M6-19	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TV					フルモーション									ティルティング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
LCD-A50RA2000	50	200×100	M6-19	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-A50XS1000	50	200×200	M6-	20.5	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—
LCD-40CV6H	40	200×200	M6	10.9	—	—	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—
LCD-40LB8-SL	40	200×200 M4	M4	7.66	—	—	—	—	—	M4	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—
LCD-40ML7	40	200×200	M6	10.3	—	—	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—
LCD-40NL8H	40	壁掛け非対応			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-40XB1000-SL	40	200×200	M6-12	12.8	—	—	○	○	—	■	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—
LCD-A40RA1000	40	200×200 M4	M4-17.	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-A40RA2000	40	200×200	M4-16	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-A40XS1000	40	200×200 M4	M4-17.	14.4	—	—	—	M4	—	M4	○	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	○
LCD-32LB7	32	100×100	M4	6.05	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○
LCD-32LB7H	32	100×100	M4	6.05	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○
LCD-32LB8	32	壁掛け非対応			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-32LB8-SL	32	100×100	M4	6.04	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○
LCD-24LB7	24	75×75	M4	3.94	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○
LCD-19LB7	19	100×100	M4	3.92	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○
LCD-19LB8	19	100×100	M4	3.64	—	—	—	—	—	—	—	□	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○